

Блок питания БП-24/3

Источник питания БП-24/3 предназначен для электропитания различного промышленного оборудования постоянным напряжением 24 В и током до 3 А. Возможно регулирование выходного напряжения в диапазоне от 23,5 до 28,5 В. БП-24/3 устанавливается в защищенные от пыли и влаги шкафы.

Особенности

- Расширенный диапазон входного напряжения сети
- Защита от импульсных сетевых помех
- Возможность регулирования выходного напряжения
- Электронная защита от превышения выходного тока
- Индикация работы
- Компактный корпус



Технические характеристики

Входные характеристики:	
Диапазон входного напряжения, В	~ 110..275
Частота питающей сети, Гц	50 ± 3
Максимальный потребляемый от сети ток (при ~ 220 В), А	0,65
Выдерживаемые перенапряжения по входу, В	~ 288 (20 секунд) ~ 323 (1 секунда)
Выдерживаемые микросекундные перенапряжения по входу, кВ (ГОСТ Р 51317.4.5-99, IEC 61000-4-5, EN 61000-4-5)	2 (L,N-PE) 1 (L-N)
Выходные характеристики:	
Выходное напряжение, В	24 ± 0,25
Диапазон регулирования выходного напряжения, В	23,5..28,5
Допустимое напряжение пульсаций, В, не более	0,15
Максимальный выходной ток, А	3
Параметры изоляции:	
Напряжение изоляции между входными и выходными цепями, В	1500
Напряжение изоляции между входными цепями и корпусом, В	1500
Напряжение изоляции между выходными цепями и корпусом, В	500
Общие характеристики:	
Температурный диапазон работы, °С	-25..+50
Охлаждение	естественная конвекция
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	100 000
Тип крепления	на рейку DIN 35
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	113х99х44
Масса, кг, не более	0,35

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93